АҚТОҒАЙ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМДІГІ
«АҚТОҒАЙ АУДАНЫНЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ, АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ИНСПЕКЦИЯСЫ БӨЛІМІ»МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

АКИМАТ АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА

100200, Ақтоғай с, Бөкейхан көшесі- 4,
т:8(71037) 2-18-07; ф:8(71037) 2-11-90

100200, с.Актогай, ул. Бокейхана- 4,
т:8(71037) 2-18-07; ф: 8(71037) 2-11-90

07.11.2022 год № 45

«Утверждаю»
Руководитель отдела
А.Капашев

Технические условия
На присоединение электроустановок потребителей

1. Выданы: ГУ «Отдел строительства Актогайского района»
2. Основание для выдачи ТУ: Присоединение к сетям энергопередающей организации вновь вводимых электроустановок
3. Адрес объекта: Актогайский район, поселок Шашубай
4. Объект: Котельная поселка Шашубай
5. Источник электроснабжения: Опора ЛЭП 10кВт расположенная на территории объекта в 30 метрах
6. Точка подключения: Опора расположенная на территории объекта в 30 метрах
7. Уровень напряжения в точках присоединения: 380 В
8 . Разрешенная к использованию мощность: 400 кВт
9. Категория надежности электроснабжения: III
10. Характер потребление электроэнергии: Постоянный
11. Выполнить проект внешнего электроснабжения, в проекте предусмотреть:

11.1 Требования к организации учета электроэнергии:

11.1.1 Требования: установка КТП не менее 250 кВа/10/0,4 с заземлением, установка РЛНД 10 кВ

11.1.2 Обеспечить установку трехфазного электронного прибора учета(согласно «Правил пользования эл.энергией» от 24 января 2005 г.п 36 и «Закон об электроэнергетике» ст19 п.3)классом точности не ниже 2,0

11.1.3 Расчет потер мощности: Нет

12. Требования к релейной защите, автоматике, телемеханике, связи, защитному заземлению, изоляции и защите от перенапряжения: Защиту и заземление выполнить согл. ПУЭ (устройство повторного заземления существующей опоры и ШУ)
13. Требования по усилению существующей сети: Нет
14. Выполнить экспертизу проекта и электроустановок. Обеспечить надежную и безопасную работу сети 10/0,4 кВ согласно п 23 ППЭЭ путем наличия электротехнического персонала соответствующей квалификации, либо заключить договор на техническое обслуживание сети 10/0,4 кВ
15. Список субпотребителей, подключаемых к сети потребителя: Нет
(Подключение сторонних потребителей без разрешения отдела ЗАПРЕЩЕНО)
16. Срок действия ТУ: 3 года с момента выдачи.