ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

ҚазНұр

ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС ИНСТИТУТЫ

ГОСЛИЦЕНЗИЯ ГСЛ №16012292 ОТ 01.08.2016г

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Разработка ПСД по объекту "Устройство уличного освещения в западном жилом районе г.Талдыкорган"

ТОМ I

Директор ТОО «ПСИ Каз Нур» **Жанибекова М.**

Главный инженер проекта **Мыраманов Е.**

г. Шымкент– 2022 г.

Состав разработчиков рабочего проекта

Электротехническая часть
Инженер **Усенбаев Е.**

Сметная документация
Сметчица **Машихина Е.**

Рабочий проект **Разработка ПСД по объекту "Устройство уличного освещения в западном жилом районе г.Талдыкорган"** разработан в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрыво-пожаробезопасность, и исключающие вредные воздействия на окружающую среду и воздушный бассейн, а так же предупреждающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

ГИП _____ Мыраманов Е.

Состав проекта

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
Том I.	171/02-2021-ПЗ	Пояснительная записка.	
Альбом 1	171/02-2021ЭО	Наружное электроосвещение	
Том II.	171/02-2021СМ	Сметная документация.	
Том III.	171/02-2021ПОС	Проект организаций строительства	

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Основание для разработки:

задание на проектирование, согласовано руководителем ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган", от 19.07.2021 года;

архитектурно-планировочное задание за №_____ от ___2021 года, утвержденное руководителем ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Талдыкорган»;

Топографическая съёмка в М 1:1000, М 1:500 выполнен в 2020 г ТОО « Проектно-строительный институт Каз Нур» Гослицензия №17001766 от 02.02.2017 года

Технические условия:

на электроосвещения №7/1505 от 30.09.2021 года выданный АО «ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ» ГОРОДСКИЕ СЕТИ;

Перечень документации

Том I. Книга 1. Общая пояснительная записка.
Альбом 1. Наружное освещение.
Том II. Книга 1. Сметная документация.
Том III. Проект организаций строительства

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в пределах Орогенного пояса Казахстана и занимает Жетысу-Алатауский (Джунгарский) регион второго порядка. Орогенный пояс Казахстана является окраинной зоной громадного массива горных цепей Центральной Азии, включающей несколько самостоятельных горных систем, разделенных обширными, открытыми на запад межгорными впадинами. Орогенный пояс Казахстана сформирован весьма сложно-построенными структурными элементами, различающимися как по тектоническому режиму и времени перехода к относительно консолидированному состоянию палеозойского фундамента, так и по особенностям перехода к постгеосинклинальному этапу геологического развития.

В орографическом отношении описываемый район представляет собой межгорную впадину, ограниченную с севера, востока и юга северо-западными отрогами Джунгарского Алатау. Ширина впадины изменяется от 3-4км в восточной части до 30-35км в наиболее широкой центральной части. На западе она соединяется с Балхашской депрессией. Рельеф впадины равнинный, поверхность ее наклонена на запад.

В описываемом районе выделяются две крупные морфоструктуры: низкогорье Джунгарского Алатау и равнина Талдыкорганской впадины.

Формирование низкогорного рельефа связано с проявлением эрозионно-тектонических процессов. Рельеф слаборасчлененный с мягкими увалистыми и увалисто-куполовидными контурами.

Талдыкорганская межгорная впадина занимает основную часть описываемой территории и является наложенной структурой, возникшей на разновозрастном палеозойском фундаменте. Поверхность равнины сложена четвертичными и неогеновыми осадками, образующими различные типы рельефа.

Денудационно-эрозионный рельеф развит вдоль горных сооружений на песчано-глинистых отложениях неогена. Поверхность равнины слабо наклонена к центру впадины. Рельеф осложнен большим количеством неглубоких понижений с пологими бортами, плавно переходящими в небольшие поднятия.

Аккумулятивный рельеф занимает основную часть описываемой площади. Здесь выделяются два типа рельефа: аллювиальный и делювиально-пролювиальный.

Аллювиальный рельеф развит в междуречье Коксу – Каратал и представляет собой плоскую равнину, осложненную поймой, первой и второй надпойменными террасами. Пойма развита по долинам рек Коксу, Каратал, Мукры, Кусак, Коктал, Ащибулак и имеет слабо наклоненную к руслу водотока поверхность шириной 200-2000м. В центральной и западной частях впадины ширина ее резко возрастает до 5000м и более, высота уступа 0,5 – 2,0м.

Первые надпойменные террасы сохранились в виде останцов, ширина террас колеблется в пределах 1-4км, высота уступа составляет 2-4м. Вторые надпойменные террасы занимают обширные площади в междуречье Коксу – Каратал, а также по левому берегу р.Коксу и по правому берегу р.Каратал. Ширина террас составляет 1-2км, достигая 12-14км в долине р.Каратал. Высота уступа – 8-10км.

Делювиально-пролювиальный рельеф распространен на склонах гор в восточной и юго-восточной частях впадины. Поверхность рельефа наклонная и постепенно переходит в аллювиальную равнину. Местами она прорезается неглубокими сухими логами.

Проявление современных физико-геологических процессов в пределах Орогенного пояса отличается большим разнообразием. Наиболее широкое распространение в пределах региона получили следующие геологические процессы.

В горной местности развиты процессы физического выветривания, обуславливающие образование на склонах гор мощных скоплений глыбового, щебнистого и мелкообломочного материалов. Скопление большого количества неустойчивых масс обломочного материала способствует возникновению каменных обвалов, формированию снежно-каменных лавин и катастрофических селевых потоков.

В предгорной зоне наиболее интенсивно развит процесс линейной эрозии. Размеры явлений плоскостного смыва количественно выражаются в 500-800м^3/га в течение одного летнего сезона. Широкое проявление просадочных явлений приводит к значительному количеству аварий оросительных и деривационных каналов, а иногда к обвалам весьма больших размеров.

Широкое развитие в пределах региона имеют сейсмогенные деформации.

Эрозионная деятельность водных потоков интенсивно проявляется в период весеннего половодья и ливневых дождей, что приводит к подмыву и обрушению берегов с образованием меандр-стариц и рукавов. Развитию эрозии способствует также неправильная эксплуатация ирригационной сети.

Засоление и заболачивание. Характерными для региона являются процессы континентального засоления, обусловленные аридностью климата и неглубоким залеганием уровня подземных вод, особенно в дельтах и поймах рек. Они проявляются в форме широкого развития солончаков, пухляков, соров, существенно осложняющих освоение территории.

Широкое развитие сильнорасчлененного рельефа, эндогенных и экзогенных геологических процессов, весьма сложное геологическое строение и гидрогеологические условия обусловливают сложность инженерно-геологических условий территории Орогенного пояса в целом.

Климатическая характеристика.

Климатическая характеристика района приводится по многолетним наблюдениям метеостанции Талдыкорган.

Климат района резко континентальный с холодной зимой, жарким летом, большими суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха.

В соответствии со СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология) район изысканий расположен в III климатическом районе, подрайон В.

2.1. Температура воздуха

Отрицательные среднемесячные температуры воздуха за многолетний период наблюдаются в течение пяти месяцев – с ноября по март.

Многолетняя среднегодовая температура воздуха положительна и составляет +8,8°С. Самый холодный месяц январь со среднемесячной многолетней температурой – -8,5°С. Абсолютный минимум –-42,0°С. Самый жаркий месяц июль со среднемесячной температурой воздуха +24,2°С, средняя максимальная температура июля может достигать +31,6°С. Абсолютный максимум – +44,2°С. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – -29,3°С. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – -31,6°С. Продолжительность отопительного периода 170 суток.

Таблица 2.1.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С													
Станция	Месяц												Год
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Талдыкорган	-8,5	-6,1	1,2	11,2	16,9	22,1	24,2	22,5	16,7	9,1	1,1	-5,5	8,8

Расчетные показатели температур

Таблица 2.2.

Метеостанция Талдыкорган	C^0

Среднегодовая температура воздуха	плюс	8,8
Расчетная максимальная температура воздуха	плюс	44,2
Расчетная минимальная температура воздуха	минус	42,0
Температура наиболее холодной пятидневки	минус	29,3
Температура наиболее холодных суток	минус	31,6

2.2. Осадки, влажность

Наибольшая сумма осадков приходится на осенне-весенний период. Минимальное количество осадков приходится на лето (август-сентябрь). Суточный средний максимум осадков за год составляет 27мм, наибольший из максимальных – 52мм.

В среднем по району количество осадков за многолетие составляет 412мм.

Количество осадков: за ноябрь – март 192мм,
за апрель – октябрь 220мм.

Таблица 2.3.

Среднемесячная и годовая относительная влажность, мм													
Станция	Месяц												Год
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Талдыкорган	78	76	71	54	52	47	45	43	46	60	74	78	60

Средняя месячная относительная влажность воздуха за отопительный период – 74%. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 63%, наиболее теплого месяца – 29%.

Наибольшее значение абсолютной влажности (17,3мб) и дефицита влажности отмечается в летний период, когда наблюдаются максимальные положительные температуры воздуха и наименьшее значение относительной влажности. В это время происходит наиболее интенсивное испарение с поверхности почв и водоемов.

2.3. Снежный покров

Устойчивый снежный покров высотой 20-25см сохраняется со второй половины ноября по март.

Территория относится ко I снеговому району, нормативное значение веса снегового покрова – 0,8кПа.

2.4. Ветер

Ветровой режим обусловлен циркуляционными процессами в атмосфере и орографией местности. Преобладающее направление ветра по румбам за июнь-август северо-восточное, за декабрь-февраль – северо-восточное. Средняя скорость за отопительный период – 1,7м/с. Число дней со скоростью ветра ≥10м/с при отрицательной температуре воздуха – 1день. Средняя годовая скорость ветра –

1,8м/с. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4,1м/с. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 1,8м/с.

Территория относится к I ветровому району, нормативное значение ветрового давления составляет 0,25кПа.

1. Геологическое строение и гидрогеологические условия.

Геологическое строение.

Джунгарский регион расположен в восточной краевой части Казахстанско-Тянь-Шанского массива и ограничен тремя крупными впадинами: на севере Алакольской, на западе Балхашской, на юге Илийской. Регион занимает горную систему Джунгарского Алатау и протягивается с запада на восток на 450км, а с юга на север на 250км. Горные сооружения Джунгарского Алатау разделены Коксу-Бороталинской впадиной на северную и южную ветви. Максимальные абсолютные отметки вершин Тышкан и Саркан достигают 4575 и 5060м. Межгорные депрессии, разделяющие хребты, характеризуются абсолютными отметками от 475 до 2000м.

Геологическое строение региона характеризуется развитием комплекса осадков, представленных различными метаморфическими, осадочными и магматическими образованиями палеозоя. Породы мезозоя выполняют крупные межгорные впадины. Кайнозойские отложения широко развиты в межгорных и внутригорных впадинах, эрозионных долинах и на склонах гор. Представлены они аллювиальными, аллювиально-пролювиальными, гляциальными и флювиогляциальными комплексами.

В геологическом строении принимают участие отложения неогеновой и четвертичной систем.

Павлодарская свита неогена ($N_{1-2}pv$) повсеместно перекрыта четвертичными осадками и вскрывается на глубине от 40 до 233м. Общее погружение отложений павлодарской свиты наблюдается в западном направлении. В междуречье Коксу-Каратал, отмечается останец отложений неогена, вытянутый в направлении восток-запад. На севере и юге впадины в отложениях павлодарской свиты наблюдаются глубокие врезы, образованные реками Каратал и Коксу.

Представлены отложения неогена, в основном, красноцветными глинами с прослоями и линзами песчаников, гравелитов, песков. Описываемые отложения залегают на палеозойском основании.

Мощность отложений павлодарской свиты изменяется от 41 до 420м.

Четвертичные отложения имеют широкое распространение и по происхождению это, в основном, аллювиальные образования.

Нижнечетвертичные аллювиальные отложения (aQ_I) перекрыты среднечетвертичными и вскрываются на глубинах от 58м в центре впадины до 145м на западе. Литологически они представлены валунно-галечниками, галечниками с песчаным заполнителем, песками с прослоями и линзами супесей и суглинков. Мощность нижнечетвертичных отложений 60-153м. В восточной и юго-восточной частях региона, где отмечается поднятие палеозойского фундамента, нижнечетвертичные отложения отсутствуют, а на севере и юге они выполняют пониженные участки в отложениях павлодарской свиты.

Среднечетвертичные аллювиальные отложения (aQ_{II}) имеют повсеместное распространение и на значительных площадях выходят на дневную поверхность. Представлены они валунно-галечниками, в меньшей мере – галечниками с редкими линзами и прослоями песков, супесей, суглинков. Мощность среднечетвертичных отложений довольно значительная и колеблется в пределах 41-133м. Уменьшение мощности описываемых отложений происходит в северо-восточном направлении. На востоке, где отмечается поднятие палеозоя, среднечетвертичные отложения залегают непосредственно на породах павлодарской свиты.

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQ_{III}) выделяются в центральной и западной частях исследуемого региона, где они слагают первые надпойменные террасы. Литологически они представлены валунно-галечниками и галечниками с песчаным заполнителем. В верхней части разреза наблюдаются прослои суглинков. Мощность отложений изменяется в пределах 26-36м.

Современные аллювиальные отложения (aQ_{IV}) широко развиты на всей площади региона и слагают поймы рек Каратал и Коксу, а также поймы мелких речек типа «Карасу». Пойменные отложения представлены валунно-галечниками и галечниками с песчаным и супесчаным заполнителями и с маломощными прослоями суглинков. Мощность отложений довольно изменчива и колеблется в пределах 6-43м.

В литологическом строении до разведанной глубины 6,0м с поверхности залегают галечниковые грунты с супесчано-песчаным заполнителем с включением валунов до 15-20%, от маловлажной до водонасыщенной консистенции. Сверху галечников залегает маломощный покровный слой суглинков легких твердых, с включения гравия до 10%. С дневной поверхности отложения перекрыты почвенно-растительным слоем.

Гидрогеологические условия.

Гидрографическая сеть в районе хорошо развита и принадлежит к Балхашскому водному бассейну. Наиболее крупными являются реки Каратал и Коксу, берущие начало в пределах Джунгарского хребта. Питание рек смешанное: дождевое, снеговое, ледниковое и грунтовое. Максимальные среднемесячные расходы рек наблюдаются в период бурного таяния сезонных запасов снега – в мае-июле, минимальные в феврале-марте. Суммирование стока дождевых вод со стоком талых вод часто приводит к формированию максимальных расходов исключительной величины. Максимальный расход при 1% обеспеченности составляет 320м3/с, при 10% обеспеченности – 182м3/с. На востоке и юге впадины, где отмечается глубокое залегание грунтовых вод (до 30м и более), происходит интенсивная инфильтрация поверхностных вод и наблюдается сокращение расходов рек. В центральной и западной частях впадины, в руслах этих рек, отмечается родниковое выклинивание подземных вод, в связи с чем происходит увеличение расходов рек. Русло реки Каратал, огибающее г. Талдыкорган с востока и северо-востока, извилистое и разделяется на несколько рукавов. Пойма реки довольно широкая и колеблется в пределах 300м на юге, до 800-900м в центральной части, а в северной части при повороте реки на запад ширина поймы уменьшается до 180-200м. Река приобретает здесь более постоянное русло.

В пределах Талдыкорганской впадины развит водоносный горизонт аллювиальных отложений (aQ).

Аллювиальные отложения, выполняющие Талдыкорганскую впадину, отличаются сравнительно одинаковым литологическим составом и слагаются валунно-галечниками, галечниками с маломощными прослоями и линзами суглинков, крупнозернистых и гравелистых песков. Мощность аллювиальных отложений в различных частях Талдыкорганской впадины различна. Наибольшая мощность аллювиальных отложений совпадает с зонами погружения кровли глин и достигает в этих местах 200-250м.

Уровень грунтовых вод аллювиальных отложений в различных частях впадины варьируется по глубине. В северной части Талдыкорганской впадины отмечена очень мощная зона выклинивания подземных вод. Воды пресные с минерализацией до 0,5г/л. По типу гидрокарбонатные кальциевые. Дебит скважин составляет 166л/сек, при понижении 8,5м. Удельный дебит 19,5л/сек. По основным химическим компонентам и содержанию вредных веществ отвечают требованиям ГОСТа «Вода питьевая».

Грунтовые воды в пределах площадки изысканий не вскрыты.

2. Физико-механические свойства грунтов

В результате анализа частных значений показателей физико-механических свойств грунтов, определенных лабораторными и полевыми методами, с учетом данных о геологическом строении и литологических особенностях грунтов, в пределах изученной толщи грунтов до глубины 6,0м (сверху вниз) выделены три инженерно-геологических элемента (ИГЭ), описание которых приводится ниже:

(ИГЭ–1) Почвенно-растительный слой. Мощность 0,2м.

(ИГЭ–2) Суглинки четвертичные твердой консистенции, легкие, с включением гравия до 10%. Мощность 1,0м.

По результатам проведенных лабораторных исследований и фондовым материалам суглинки характеризуются следующими нормативными и расчетными значениями физических и механических свойств:

Таблица 4.1.

№ п.п	Наименование характеристики	Обозначение	Един. измер.	Номер ИГЭ
				ИГЭ-2
1	2	3	4	5
Физические характеристики				
1	Плотность грунта естественная	ρ_n	г/см^3	1,75
2	Плотность скелета грунта	ρ_d	г/см^3	1,49
3	Плотность частиц грунта	ρ_s	г/см^3	2,70
4	Влажность естественная	W	%	17,6
5	Влажность на границе текучести	W_L	%	29,5
6	Влажность на границе раскатывания	W_P	%	21,7
7	Число пластичности	J_P	--	7,8
8	Показатель текучести	J_L	--	<0
9	Пористость	n	%	44,8
10	Коэффициент пористости	ε	--	0,812

11	Степень влажности	S_r	--	0,59
Механические характеристики				
12	Удельное сцепление (в ест. сост.)	C_n	кПа	19,0
13	Угол внутреннего трения (в ест. сост.)	φ_n	град.	16,0
14	Модуль деформации (в вод. сост.)	E	МПа	5,6
15	Допускаемое расчетное сопротивление	R_0	кПа	230

Примечание: допускаемое расчетное сопротивление на грунт приведено в соответствии со СП 5.01-102-2013.

Суглинки из-за малой мощности не проявляют просадочные свойства. Суглинистые грунты могут проявлять морозную пучинистость, рекомендуется при проектировании провести срезку покровного суглинистого грунта и предусмотреть отмостки шириной 1,5-2,0м по периметру проектируемого здания.

(ИГЭ–3) Галечниковый грунт с супесчано-песчаным заполнителем, с включением валунов до 15-20%. Консистенция грунта маловлажной. Мощность 5,0м.

Водно-физические свойства галечников приведены по результатам лабораторных исследований и данным фондовых материалов и характеризуются следующими показателями:

Таблица 4.2.

№№ п.п	Наименование характеристики	Обозначение	Един. измер.	Номер ИГЭ
				ИГЭ-3
1	2	3	4	5
Физические характеристики				
1	Плотность грунта естественная	ρ_n ρ_{II} ρ_I	г/см^3	2,15 2,13 2,12
2	Плотность скелета грунта	ρ_d	г/см^3	-
3	Плотность частиц грунта	ρ_s	г/см^3	-
4	Влажность естественная	W	%	-
5	Влажность на границе текучести	W_L	%	-
6	Влажность на границе раскатывания	W_P	%	-
7	Число пластичности	J_P	--	-
8	Показатель текучести	J_L	--	-
9	Пористость	n	%	-
10	Коэффициент пористости	ε	--	-
11	Степень влажности	S_r	--	-
12	Удельный вес грунта	γ_n γ_{II} γ_I	кН/м^3	21,5 21,3 21,2
Механические характеристики				

13	Удельное сцепление	C_n C_{II} C_I	кПа	1,5 1,4 1,2
14	Угол внутреннего трения	φ_n φ_{II} φ_I	град.	35,0 33,0 32,0
15	Модуль деформации	E	МПа	58,0
18	Допускаемое расчетное сопротивление	R_0	кПа	600

Примечание: расчетные значения характеристик грунта по первому предельному состоянию (ρ_I, γ_I, C_I, φ_I) – по несущей способности, по второму предельному состоянию (ρ_{II}, γ_{II}, C_{II}, φ_{II}) – по деформациям; допускаемое расчетное сопротивление на грунт приведено в соответствии со СП 5.01-102-2013.

Грунт характеризуется следующим гранулометрическим составом:

- глинистая фракция – отсутствует,
- пылеватая фракция – 1,3%,
- песчаная фракция – 18,6%,
- гравелистая фракция – 26,8%,
- галька (с валунами) – 53,3%.

Угол откоса при естественной влажности – 37^0, при водонасыщении – 32^0.

Коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой стали определялась в лабораторных условиях и на описываемом участке от низкой до средней (47-82Ом*м), (приложение №3).

Грунты незасоленные, суммарное содержание легкорастворимых солей 0,35-0,43% (ГОСТ РК 25100-2011).

Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции по содержанию сульфатов для бетонов W_4 на портландцементе – слабая; для бетонов W_6 и W_8 – слабая; на сульфатостойких цементах для всех марок бетонов – неагрессивная. По содержанию хлоридов для всех марок бетонов – неагрессивная.

3. Сейсмичность и строительные группы грунтов.

Сейсмичность района (СП РК 2.03-30-2017), оценивается в 8 баллов (ОСЗ-2_{475}). Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам – II. Уточненное значение сейсмичности площадки 8 баллов. Значение расчетного ускорения a_g (в долях g) – 0,31. Значение расчетного вертикального пикового ускорения a_{gv} (в долях g) – 0,248.

Строительные группы грунтов для разработки одноковшовым экскаватором приведены по ЭСН РК 8.04-01-2015. Раздел 1:

ИГЭ-1 почвенно-растительный слой (п.9в) 1 группы

ИГЭ-2 суглинки с примесью до 10% (п. 35в) 2 группы

ИГЭ-3 галечниковый грунт с включением валунов до 30% (п. 6г) 4 группы

Электротехнические решения

Мкр. Западный, Переулок

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение Переулка, в микрорайоне Западный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Galad Волна LED-150-ШБ1/У50, мощностью 150 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №3. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Защитные мероприятия

Металлические нетоковедущие части конструкции, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции зануляются проводником PEN

распределительной сети и зануляющим третьим проводом, идущим к светильнику.

Для безопасной работы людей защитному заземлению подлежат корпуса электрооборудования, аппаратов и светильников. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение металлических опор к вертикальному заземлителю.

Вертикальный заземлитель выполняется из круглой стали Ø16 мм длиной 5 м. Для присоединения к электроду заземления используется полосовая сталь 25х4мм, а также дополнительный защитный (PEN) проводник кабелей. Установка заземлителей у опор выполняется на каждой пятой опоре.

Принятое в проекте оборудование и электроустановочные устройства могут быть заменены на идентичные при условии сохранения электротехнических параметров.

Монтаж выполнить согласно требований ПУЭ РК, СН и СП РК, ПТБ РК и ПТЭ РК.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 2,7 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 490 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 30 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 18 шт.

ул. Бериктес, Актилек

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение ул. Бериктас, Актилек, в микрорайоне Западный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Galad Волна LED-150-ШБ1/У50, мощностью 150 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №7. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Защитные мероприятия

Металлические нетоковедущие части конструкции, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции зануляются проводником PEN распределительной сети и зануляющим третьим проводом, идущим к светильнику.

Для безопасной работы людей защитному заземлению подлежат корпуса электрооборудования, аппаратов и светильников. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение металлических опор к вертикальному заземлителю.

Вертикальный заземлитель выполняется из круглой стали Ø16 мм длиной 5 м. Для присоединения к электроду заземления используется полосовая сталь 25х4мм, а также дополнительный защитный (PEN) проводник кабелей. Установка заземлителей у опор выполняется на каждой пятой опоре.

Принятое в проекте оборудование и электроустановочные устройства могут быть заменены на идентичные при условии сохранения электротехнических параметров.

Монтаж выполнить согласно требований ПУЭ РК, СН и СП РК, ПТБ РК и ПТЭ РК.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 6,75 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 1162 м;
Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 14 м;
Количество проектируемых опор со светильниками - 45 шт.

ул. Галымдар

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение ул. Галымдар, в микрорайоне Западный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Galad Волна LED-150-ШБ1/У50, мощностью 150 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемым щитам освещения, установленным около опоры №6 и №7. Установка шкафов выполняется на стативе. Подключение шкафов выполняется от существующих ВЛ-0,4 кВ, которые подключены к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Защитные мероприятия

Металлические нетоковедущие части конструкции, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции зануляются проводником PEN

распределительной сети и зануляющим третьим проводом, идущим к светильнику.

Для безопасной работы людей защитному заземлению подлежат корпуса электрооборудования, аппаратов и светильников. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение металлических опор к вертикальному заземлителю.

Вертикальный заземлитель выполняется из круглой стали Ø16 мм длиной 5 м. Для присоединения к электроду заземления используется полосовая сталь 25х4мм, а также дополнительный защитный (PEN) проводник кабелей. Установка заземлителей у опор выполняется на каждой пятой опоре.

Принятое в проекте оборудование и электроустановочные устройства могут быть заменены на идентичные при условии сохранения электротехнических параметров.

Монтаж выполнить согласно требований ПУЭ РК, СН и СП РК, ПТБ РК и ПТЭ РК.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 5,4 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 917 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 41 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 36 шт.

ул. Еламан

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение ул. Еламан, в микрорайоне Западный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Galad Волна LED-150-ШБ1/У50, мощностью 150 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №1. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Защитные мероприятия

Металлические нетоковедущие части конструкции, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции зануляются проводником PEN распределительной сети и зануляющим третьим проводом, идущим к светильнику.

Для безопасной работы людей защитному заземлению подлежат корпуса электрооборудования, аппаратов и светильников. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение металлических опор к вертикальному заземлителю.

Вертикальный заземлитель выполняется из круглой стали ∅16 мм длиной 5 м. Для присоединения к электроду заземления используется полосовая сталь 25х4мм, а также дополнительный защитный (PEN) проводник кабелей. Установка заземлителей у опор выполняется на каждой пятой опоре.

Принятое в проекте оборудование и электроустановочные устройства могут быть заменены на идентичные при условии сохранения электротехнических параметров.

Монтаж выполнить согласно требований ПУЭ РК, СН и СП РК, ПТБ РК и ПТЭ РК.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 1,8 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 310 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 30 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 12 шт.

Ул. Жазиралы, Кайнар

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение ул. Жазиралы, Кайнар, в микрорайоне Западный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Galad Волна LED-150-ШБ1/У50, мощностью 150 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №29, №52 и №102. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Защитные мероприятия

Металлические нетоковедущие части конструкции, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции зануляются проводником PEN распределительной сети и зануляющим третьим проводом, идущим к светильнику.

Для безопасной работы людей защитному заземлению подлежат корпуса электрооборудования, аппаратов и светильников. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение металлических опор к вертикальному заземлителю.

Вертикальный заземлитель выполняется из круглой стали Ø16 мм длиной 5 м. Для присоединения к электроду заземления используется полосовая сталь 25х4мм, а также дополнительный защитный (PEN) проводник кабелей. Установка заземлителей у опор выполняется на каждой пятой опоре.

Принятое в проекте оборудование и электроустановочные устройства могут быть заменены на идентичные при условии сохранения электротехнических параметров.

Монтаж выполнить согласно требований ПУЭ РК, СН и СП РК, ПТБ РК и ПТЭ РК.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 17,1 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 2930 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 72 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 114 шт.

Ул. Жибек жолы, Устаздар

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение ул. Жибек жолы, Устаздар, в микрорайоне Западный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Galad Волна LED-150-ШБ1/У50, мощностью 150 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №8, №12, №39 и №51. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Защитные мероприятия

Металлические нетоковедущие части конструкции, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции зануляются проводником PEN распределительной сети и зануляющим третьим проводом, идущим к светильнику.

Для безопасной работы людей защитному заземлению подлежат корпуса электрооборудования, аппаратов и светильников. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение металлических опор к вертикальному заземлителю.

Вертикальный заземлитель выполняется из круглой стали ∅16 мм длиной 5 м. Для присоединения к электроду заземления используется полосовая сталь 25х4мм, а также дополнительный защитный (PEN) проводник кабелей. Установка заземлителей у опор выполняется на каждой пятой опоре.

Принятое в проекте оборудование и электроустановочные устройства могут быть заменены на идентичные при условии сохранения электротехнических параметров.

Монтаж выполнить согласно требований ПУЭ РК, СН и СП РК, ПТБ РК и ПТЭ РК.

Основные технические показатели по проекту

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 8,55 кВт;
Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 1420 м;
Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 99 м;
Количество проектируемых опор со светильниками - 57 шт.

Ул. Кайынды
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение ул. Кайынды, в микрорайоне Западный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Galad Волна LED-150-ШБ1/У50, мощностью 150 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №24. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Защитные мероприятия

Металлические нетоковедущие части конструкции, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции зануляются проводником PEN распределительной сети и зануляющим третьим проводом, идущим к светильнику.

Для безопасной работы людей защитному заземлению подлежат корпуса электрооборудования, аппаратов и светильников. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение металлических опор к вертикальному заземлителю.

Вертикальный заземлитель выполняется из круглой стали ∅16 мм длиной 5 м. Для присоединения к электроду заземления используется полосовая сталь 25х4мм, а также дополнительный защитный (PEN) проводник кабелей. Установка заземлителей у опор выполняется на каждой пятой опоре.

Принятое в проекте оборудование и электроустановочные устройства могут быть заменены на идентичные при условии сохранения электротехнических параметров.

Монтаж выполнить согласно требований ПУЭ РК, СН и СП РК, ПТБ РК и ПТЭ РК.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 7,2 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 1285 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 20 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 48 шт.

Ул. Кызыл кайын

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение ул. Кызыл Каыйн, в микрорайоне Западный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Galad Волна LED-150-ШБ1/У50, мощностью 150 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и

однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №18. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Защитные мероприятия

Металлические нетоковедущие части конструкции, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции зануляются проводником PEN распределительной сети и зануляющим третьим проводом, идущим к светильнику.

Для безопасной работы людей защитному заземлению подлежат корпуса электрооборудования, аппаратов и светильников. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение металлических опор к вертикальному заземлителю.

Вертикальный заземлитель выполняется из круглой стали ∅16 мм длиной 5 м. Для присоединения к электроду заземления используется полосовая сталь 25х4мм, а также дополнительный защитный (PEN) проводник кабелей. Установка заземлителей у опор выполняется на каждой пятой опоре.

Принятое в проекте оборудование и электроустановочные устройства могут быть заменены на идентичные при условии сохранения электротехнических параметров.

Монтаж выполнить согласно требований ПУЭ РК, СН и СП РК, ПТБ РК и ПТЭ РК.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 4,05 кВт;
Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 676 м;
Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 26 м;
Количество проектируемых опор со светильниками - 27 шт.

Ул. Сулутор 2

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение ул. Сулутор 2, в микрорайоне Западный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Galad Волна LED-150-ШБ1/У50, мощностью 150 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №1. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Защитные мероприятия

Металлические нетоковедущие части конструкции, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции зануляются проводником PEN

распределительной сети и зануляющим третьим проводом, идущим к светильнику.

Для безопасной работы людей защитному заземлению подлежат корпуса электрооборудования, аппаратов и светильников. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение металлических опор к вертикальному заземлителю.

Вертикальный заземлитель выполняется из круглой стали Ø16 мм длиной 5 м. Для присоединения к электроду заземления используется полосовая сталь 25х4мм, а также дополнительный защитный (PEN) проводник кабелей. Установка заземлителей у опор выполняется на каждой пятой опоре.

Принятое в проекте оборудование и электроустановочные устройства могут быть заменены на идентичные при условии сохранения электротехнических параметров.

Монтаж выполнить согласно требований ПУЭ РК, СН и СП РК, ПТБ РК и ПТЭ РК.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 1,8 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 305 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 24 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 12 шт.

Ул. Сулутор

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение ул. Сулутор, в микрорайоне Западный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Galad Волна LED-150-ШБ1/У50, мощностью 150 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и

однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №14. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Защитные мероприятия

Металлические нетоковедущие части конструкции, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции зануляются проводником PEN распределительной сети и зануляющим третьим проводом, идущим к светильнику.

Для безопасной работы людей защитному заземлению подлежат корпуса электрооборудования, аппаратов и светильников. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение металлических опор к вертикальному заземлителю.

Вертикальный заземлитель выполняется из круглой стали ∅16 мм длиной 5 м. Для присоединения к электроду заземления используется полосовая сталь 25х4мм, а также дополнительный защитный (PEN) проводник кабелей. Установка заземлителей у опор выполняется на каждой пятой опоре.

Принятое в проекте оборудование и электроустановочные устройства могут быть заменены на идентичные при условии сохранения электротехнических параметров.

Монтаж выполнить согласно требований ПУЭ РК, СН и СП РК, ПТБ РК и ПТЭ РК.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;
Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 4,5 кВт;
Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 740 м;
Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 19 м;
Количество проектируемых опор со светильниками - 30 шт.

Ул. Улан

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение ул. Улан, в микрорайоне Западный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Galad Волна LED-150-ШБ1/У50, мощностью 150 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №14. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Защитные мероприятия

Металлические нетоковедущие части конструкции, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции зануляются проводником PEN распределительной сети и зануляющим третьим проводом, идущим к светильнику.

Для безопасной работы людей защитному заземлению подлежат корпуса электрооборудования, аппаратов и светильников. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение металлических опор к вертикальному заземлителю.

Вертикальный заземлитель выполняется из круглой стали ∅16 мм длиной 5 м. Для присоединения к электроду заземления используется полосовая сталь 25х4мм, а также дополнительный защитный (PEN) проводник кабелей. Установка заземлителей у опор выполняется на каждой пятой опоре.

Принятое в проекте оборудование и электроустановочные устройства могут быть заменены на идентичные при условии сохранения электротехнических параметров.

Монтаж выполнить согласно требований ПУЭ РК, СН и СП РК, ПТБ РК и ПТЭ РК.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 2,7 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 449 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 18 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 18 шт.

Ул. Улан 2

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение ул. Улан 2, в микрорайоне Западный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Galad Волна LED-150-ШБ1/У50, мощностью 150 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на

проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №2. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Защитные мероприятия

Металлические нетоковедущие части конструкции, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции зануляются проводником PEN распределительной сети и зануляющим третьим проводом, идущим к светильнику.

Для безопасной работы людей защитному заземлению подлежат корпуса электрооборудования, аппаратов и светильников. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение металлических опор к вертикальному заземлителю.

Вертикальный заземлитель выполняется из круглой стали Ø16 мм длиной 5 м. Для присоединения к электроду заземления используется полосовая сталь 25х4мм, а также дополнительный защитный (PEN) проводник кабелей. Установка заземлителей у опор выполняется на каждой пятой опоре.

Принятое в проекте оборудование и электроустановочные устройства могут быть заменены на идентичные при условии сохранения электротехнических параметров.

Монтаж выполнить согласно требований ПУЭ РК, СН и СП РК, ПТБ РК и ПТЭ РК.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 2,85 кВт;
Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 460 м;
Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 23 м;
Количество проектируемых опор со светильниками - 19 шт.

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

При организации строительства обязательно учесть требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года № 177 в том числе:

Подъездные пути, проезды и пешеходные дорожки, участки, прилегающие к санитарно-бытовым и административным помещениям, покрываются щебнем.

Для строительной площадки и участков работ предусматривается общее равномерное освещение.

Для уборки строительного мусора со стройплощадки предусматривается отдельное место на стройплощадке (ящики или контейнеры) с дальнейшим вывозом по договору с мусоровывозящей организацией или по согласованию с местными исполнительными организациями.

Временное водоснабжение предусматривается от существующих сетей.

Предусмотреть пункт для мытья колес. Производственные сточные воды, образуемые в результате мытья колес очищать в специальном отстойнике.

На участке строительства предусмотреть мобильный «Биотуалет».

На строительной площадке оборудовать временные стационарные санитарно-бытовые помещения: проходная, контора, санитарно-бытовые помещения (умывальные и для переодевания помещения, сушки и хранения одежды, принятия пищи и укрытия в перерывах и от не погоды), склад материально-технический, навес для материалов, туалет.

Предусмотреть оборудование на всех участках и в бытовых помещениях аптечки первой помощи согласно п. 139 санитарных правил от 28.02.2015 года № 177,

Стирка специальной одежды предусматривается на производственных базах подрядной организации.

Предусмотреть прохождение обязательных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования в целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работников, занятых в строительном производстве.

Предусмотреть обеспечение работающих горячим питанием. Содержание и эксплуатация столовых предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном. На специально выделенное помещение и раздаточный пункт оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства.

Индивидуальные средства защиты

В целях предотвращения травм и профессиональных заболеваний, работники должны пользоваться только спецодеждой и спец обувью. Спецодежда должна быть чистой, исправной и соответствующего размера. Загрязненную спецодежду необходимо своевременно сдавать в стирку.

В целях предупреждения дерматитов кожи рук и других участков тела, необходимо пользоваться резиновыми перчатками, мазью или защитной пастой.

Для защиты органов дыхания и глаз необходимо пользоваться фильтрующими промышленными противогазами марки КД (коробка окрашена в серый цвет), В (желтый), БКФ и МКФ (защитный), респираторами РПГ-67-КД и РУ-60М-КД, а также гражданскими противогазами ГП-5, ГП-7.

Для защиты поверхности тела от воздействия агрессивных, токсичных или бактериальных загрязненных сред должны применяться: костюмы прорезиненные, гидрокостюмы или противоипритные фартуки с прорезиненным нагрудником, резиновые сапоги и перчатки.

Во избежание бактериального заражения при контакте со сточной жидкостью или осадками персонал должен тщательно соблюдать правила личной гигиены (мытье рук с мылом, принятие душа после окончания работы).

На всех рабочих местах должны находиться аптечки первой доврачебной помощи.

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет

химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви.

На каждой строительной площадке предоставляется и обеспечивается следующее обслуживание в зависимости от числа работающих и продолжительности работ: - санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятны х погодных условий.

Санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией. При отсутствии централизованных систем канализации и водоснабжения устраиваются местные системы.

В санитарно-бытовые помещения входят: комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, временные душевые кабины с подогревом воды, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения.

При работе на высоте два и более метра рабочее место оборудуется площадками. Площадка имеет ширину не менее 0,8 м, перила высотой одного м и сплошную обшивку снизу на высоту не менее 150 мм. Между обшивкой и перилами, на высоте 500 мм от настила площадки устанавливается дополнительная ограждающая сетка по всему периметру площадки.

Лестницы к площадкам выполняются из несгораемых материалов, шириной не менее 700 мм со ступенями высотой не более 200 мм.

Временные здания и сооружения рекомендуется расположить отдельным городком, за пределами опасной зоны при выполнении СМР.

Мобильные (инвентарные) здания размещаются с учетом:

- необходимого состава зданий, включающих гардеробные с умывальниками, душевыми и сушильными; помещения для обогрева, отдыха и приема пищи; прорабскую, кладовую и туалет; навес для отдыха и место для курения рабочих; устройство для мытья обуви, щиты со средствами пожаротушения;
- применения блок-контейнеров и контейнеров с несъемной ходовой частью;
- расположения мобильных (инвентарных) зданий на спланированной площадке в безопасной зоне с отводом поверхностных вод и максимальным приближением к основным маршрутам передвижения работающих;
- оборудования мобильных (инвентарных) зданий электроосвещением, водопроводом, канализацией, электроотоплением;
- обеспечения подъезда к мобильным (инвентарным) зданиям пожарных автомобилей;
- оформления мобильных (инвентарных) зданий необходимыми надписями и указателями.

Общая продолжительность строительства объекта принята 4 месяца.

В т.ч. подготовительный период - 0,5 месяца.

Потребность в рабочих кадрах

Численность работающих на строительстве рассчитывается на основании средней месячной выработки на одного работающего, достигнутой в строительной организации.

Средняя численность работающих на каждый месяц строительства определяется по формуле : Pn = C / B,

где : Pn - среднее число работающих на данный месяц.

C - стоимость СМР на данный месяц по календарному плану

B - среднемесячная выработка на одного работающего, достигнутая в строительной организации.

Средняя численность работающих за весь период строительства определяется по формуле P = ΣPn / n.

Где : n – количество месяцев строительства.

Из общего числа работающих удельный вес ИТР составит - 11 %, МОП и охрана составляет - 5,1 %.

Средняя выработка на одного рабочего определена из расчета :

10884 : 12 : 22 : 8 = 5 чел. рабочих среднее за весь период строительства.

Где : 10884 чел. Час - общая трудоемкость

12 час - количество часов работы в сутки (1,5 смен)

22 дн - количество рабочих дней в месяце

5 мес - продолжительность строительства.

Средняя численность работающих 5 * 1,161 = 6 чел.

Перечень применённых типовых проектов.

Номер типового проекта	Наименование
ТОО "Институт "Казсельэнергопроект"	Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 6-20кВ с защищенными проводами (ВЛЗ) с использованием арматуры фирмы ENSTO. Алматы. 2012г. Том 1, Том 2.
ТОО "Институт "Казсельэнергопроект"	Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВ с изолированными проводами (ВЛИ) с использованием арматуры фирмы ENSTO. Алматы. 2017г.

3.407-150	Заземляющие устройства для воздушных линий электропередачи напряжением 0,4; 6-10 и 35 кВ.
Серия 5.407-155.94 Выпуск 1	Вводы линий электропередачи до 1кВ в производственные, административные, бытовые и жилые помещения в сельской местности
3.407.1-143. Выпуск 5.	Железобетонные опоры ВЛ для пересечений с инженерными сооружениями