| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип. марка. обозначение документа. опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса, 1 ед. кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Электрооборудование" | | | | | | | |
| АВР | Шкаф АВР 160А, 2 ввода | АВР-3-160-2 | 515-301-1905 | | компл. | 1 | | |
| ВРУ | Вводное-распределительное устройство в составе: | ЩУРв-3/30-1 36 УХЛ3, IP31 | 247-201-0408 | | компл. | 1 | | |
| | а) Счетчик марки Меркурий 230 AR-02 R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0-2шт. | | 247-301-0302 | | | | | |
| | б) Вводной: Выключатель автоматический: ВА88-33/3П 160А-1шт | | 247-204-3419 | | | | | |
| | в) Авт. на линиях: ВА88-32/3П 32А-8шт | | 247-204-3404 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ЩО-1 | Щит распределительный встраиваемый в составе: Шины PE и N. | ЩРв-18 | 247-201-0203 | | компл. | 1 | | |
| | а) Вводной: Выключатель нагрузки (минирубильник): ВН-32 3Р, 25А IEK-1шт, | | 247-204-2503 | | | | | |
| | в) на линиях: ВА47-29,1Р 10А-2шт;: АВДТ32,16/2Р 30мА-5шт | | 247-204-0612, 247-204-5104 | | | | | |
| ЩО-2 | Щит распределительный встраиваемый в составе: Шины PE и N. | ЩРв-18 | 247-201-0203 | | компл. | 1 | | |
| | а) Вводной: Выключатель нагрузки (минирубильник): ВН-32 3Р, 25А IEK-1шт, | | 247-204-2503 | | | | | |
| | в) на линиях: ВА47-29,1Р 10А-11шт | | 247-204-0613 | | | | | |
| ЯТП | Ящик с понижающим трансформатором | ЯТП 220/36 | 261-303-0117 | | шт. | 11 | | |
| ЩО-3 | Щит распределительный встраиваемый в составе: Шины PE и N. | ЩРв-12 | 247-201-0201 | | компл. | 1 | | |
| | а) Вводной: Выключатель нагрузки (минирубильник): ВН-32 3Р, 25А IEK-1шт, | | 247-204-2523 | | | | | |
| | в) на линиях: ВА47-29,1Р 10А-7шт; АВДТ32,25/2Р 30мА-1шт | | 247-204-0611, 247-204-5105 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ЩР-1 | Щит распределительный встраиваемый в составе: Шины PE и N. | ЩРв-24 | 247-201-0204 | | компл. | 1 | | |
| | а) Вводной: Выключатель нагрузки (минирубильник): ВН-32 3Р, 32А IEK-1шт, | | 247-204-2504 | | | | | |
| | в) на линиях: АВДТ32,25/2Р 30мА-8шт | | 247-204-5105 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ЩР-2 | Щит распределительный встраиваемый в составе: Шины PE и N. | ЩРв-36 | 247-201-0205 | | компл. | 1 | | |
| | а) Вводной: Выключатель нагрузки (минирубильник): ВН-32 3Р, 32А IEK-1шт, | | 247-204-2524 | | | | | |
| | в) на линиях: АВДТ32,25/2Р 30мА-15шт | | 247-204-5105 | | | | | |

Согласовано

Гр. АС Нуржанова А.

Гр. ВК Керимов Д.

Гр. ОВ Аманжол Б.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Проверил | | Ким И. | | | 11.22 |
| Выполнил | | Ислам Р. | | | 11.22 |
| Н. контр. | | Бакиров Н. | | | 11.22 |

47-2021-ЭОМ.СО

"Капитальный ремонт зданий специализированной пожарной части №5
г. Алматы Медеуского района ул. Кунаева д.132"

Пожарная часть №5

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

Спецификация оборудования, изделии и материалов

ТОО «Строй-проект-инвентаризация»
г. Шымкент - 2025г.

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка,обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЩР-3 | Щит распределительный встраиваемый в составе: Шины PE и N. | ЩРв-36 | 247-201-0205 | | компл. | 1 | | |
| | а) Вводной: Выключатель нагрузки (минирубильник): ВН-32 3Р, 32А IEK-1шт, | | 247-204-2504 | | | | | |
| | в) на линиях: АВДТ32,25/2Р 30мА-15шт | | 247-204-5105 | | | | | |
| ЩСА | Щит распределительный встраиваемый в составе: Шины PE и N. | ЩРв-18 | 247-201-0203 | | компл. | 1 | | |
| | а) Вводной: Выключатель автоматический: ВН-32-3Р, 63А IEK-1шт, | | 247-204-2527 | | | | | |
| | в) на линиях: ВА47-29,1Р 16А-6шт; ВА47-29,3Р 16А-1шт; ВА47-29,3Р 50А-1шт | | 247-204-0613<br>247-204-0657, 247-204-0662 | | | | | |
| ЯУ1 | Ящик управления | РУСМ-5411 | 515-301-0244 | | шт | 1 | | |
| SB4-SB11 | Пост управления кнопочный, IP54 | ПКЕ-222-1У2 | 247-209-0105 | | шт | 8 | | |
| КС1-КС5 | Коробка соединительная | КС | | | шт | 5 | | |
| ЩВ | Щит распределительный встраиваемый в составе: Шины PE и N. | ЩРн-48 | 247-201-0206 | | компл. | 1 | | |
| | а) Вводной: Выключатель автоматический: ВА47-60-3Р, 32А IEK-1шт, | | 247-204-0914 | | | | | |
| | б) Расцепитель независимый типа РН47-60, 230В, 50Гц, IP50 IEK -1шт. | | 247-204-3001 | | | | | |
| | в) на линиях: ВА47-29,1Р 16А-8шт; ВА47-29,3Р 16А-5шт; АВДТ32,25/2Р 30мА-7шт | | 247-204-0613, 247-204-0657,<br>247-204-0178 | | | | | |
| ПМЛ | Пускатель магнитный нереверсивный Iн.=3,2А | ПМЛ-1222-02 | 247-208-2704 | | ШТ | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | Электроосвещение | | | | | | | |
| | Светодиодный светильник WL140V LED12S/840 PSU WH | | 247-102-3912 | | ШТ | 87 | | |
| | Светодиодный светильник WL140V LED20S/840 PSU WH | | 247-102-3913 | | ШТ | 98 | | |
| | Светодиодный светильник RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC | | 247-102-3831 | | ШТ | 172 | | |
| | Световой указатель выход 3Вт | | 247-102-2520 | | ШТ | 6 | | |
| | Установочные изделия | | | | | | | |
| | Выключатель скрытой установки одноклавишный, IP20 | Серия LK60 | 247-212-0701 | | шт. | 41 | | |
| | Выключатель скрытой установки двухклавишный, IP20 | Серия LK60 | 247-212-0702 | | шт. | 65 | | |
| | Герметичный выключатель одноклавишный, IP44 | Plexo-86710 | 247-212-0601 | | шт. | 3 | | |
| | Розетка одинарная с заземляющим контактом для скрытой, проводки, ~220В, 16А | РС16-004 | 247-214-0115 | | шт. | 159 | | |
| | Коробка для установки выключателей и розеток | 85540-85542 | | | шт. | 278 | | |
| | Коробка ответвительная для трубной проводки | У194 | 247-202-0102 | | шт. | 305 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Согласовано

| | | |
|---|---|---|
| Гр. АС | Нуржанова А. | |
| Гр. ВК | Керимов Д. | |
| Гр. ОВ | Аманжол Б. | |

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка,обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кабельные изделия и трубы | | | | | | | |
| К1-К2 | Кабель контрольный с медными жилами не горючий: сеч.4х1,5мм2 | КВВГнг-FRLS-0.66 | 243-202-1103 | | м | 278 | | |
| | Кабель силовой с медными жилами не горючий: сеч.3х1.5мм2 | ВВГнг(А)-LS-0.66 | 243-106-0501 | | м | 3710 | | |
| | Кабель силовой с медными жилами не горючий: сеч.3х2.5мм2 | ВВГнг(А)-LS-0.66 | 243-106-0502 | | м | 1330 | | |
| | Кабель силовой с медными жилами не горючий: сеч.3х2.5мм2 | ВВГнг(А)-FRLS-0.66 | 243-108-0502 | | м | 125 | | |
| | Кабель силовой с медными жилами не горючий: сеч.5х2.5мм2 | ВВГнг(А)-LS-0.66 | 243-106-0902 | | м | 145 | | |
| | Кабель силовой с медными жилами не горючий: сеч.5х2.5мм2 | ВВГнг(А)-FRLS-0.66 | 243-108-0902 | | м | 35 | | |
| | Кабель силовой с медными жилами не горючий: сеч.5х4мм2 | ВВГнг(А)-FRLS-0.66 | 243-108-0903 | | м | 140 | | |
| | Кабель силовой с медными жилами не горючий: сеч.5х4мм2 | ВВГнг(А)-LS-0.66 | 243-106-0903 | | м | 195 | | |
| | Кабель силовой с медными жилами не горючий: сеч.5х6мм2 | ВВГнг(А)-FRLS-0.66 | 243-108-0904 | | м | 25 | | |
| | Кабель силовой с медными жилами не горючий: сеч.5х16мм2 | ВВГнг(А)-FRLS-0.66 | 243-108-0906 | | м | 30 | | |
| | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой Ду=20мм | | 241-207-0102 | | м | 5618 | | |
| | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой Ду=25мм | | 241-207-0103 | | м | 360 | | |
| | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой Ду=32мм | | 241-207-0104 | | м | 30 | | |
| | Система контроля уровня угарного газа СО | | | | | | | |
| | Блок питания и сигнализации | БПС-3 | 552-109-0200 | | шт | 1 | | |
| | Газоанализатор СО | СТГ-ЗИ | 552-107-2300 | | шт | 4 | | |
| | Кабель симметричный парной скрутки экранированный сеч: 2х2х1 | КПСЭнг(А)-FRLS | 243-305-0607 | | м | 90 | | |
| | ТМС 15х17 Мини-канал | 00303 | 243-907-0601 | | 1шт/2м | 45 | | |
| ЩД | Щит распределительный встраиваемый в составе: Шины PE и N. | ЩРн-18 | 247-201-0103 | | компл. | 1 | | |
| | а) Контактор типа ПМЛ 3160М, 40А 400В-1шт | | 247-208-2722 | | | | | |
| | б) Вводной: Выключатель автоматический: ВА47-29-3Р, 40А IEK-1шт | | 247-204-2722 | | | | | |
| | в) на линиях: ВА47-29,1Р 1А-1шт; ВА47-29,3Р 32А-2шт | | 247-204-0602, 247-204-0660 | | | | | |
| ПМЛ | Пускатель электромагнитный | Ie 1-1210 | 247-208-1101 | | ШТ | 5 | | |
| | Металлоконструкции | | | | | | | |
| | Полоса 40х4 | 40х4 | 214-208-0102-0038 | | м | 10 | 1.26 | |
| | Полоса 25х4 | 25х4 | 214-208-0101-0045 | | м | 20 | 0.79 | |
| | Круг В16 | В16 | 214-206-0202-0006 | | шт | 3 | 1.58 | |
| | | | | | | | | |

Согласовано

| | |
|---|---|
| Гр. АС | Нуржанова А. |
| Гр. ВК | Керимов Д. |
| Гр. ОВ | Аманжол Б. |

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата | 47-2021-ЭОМ.СО | Лист 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Имя файла:

Формат А3