Казақстан Республикасы ЖШС | Республика Казахстан ТОО
"КОКШЕТАУ ЭНЕРГО"
020006. г. Кокшетау
мрн. Центральный 5,
Телефон: 42-29-36
Факс: 42-39-39
Код по МГТС: 8 - 716-2

"18" 08 2025 г.
№ 09/443

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ

(На проектирование)
Спортивного зала к школе,
расположенного по адресу:
с. Жамбыл,
Уалихановский р-н,
Северо-Казахстанская область
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области»

Разрешенная мощность – 24 кВт
в том числе, по категориям надежности
III кат. – 24 кВт
Характер потребления – постоянный
Потребитель III категории
Разрешенный коэффициент мощности $\varphi \geq 0{,}93$

1. Точка подключения: *РУ-0,4кВ ГКТП-10/0,4кВ №10-5.*
2. Источник внешнего электроснабжения: *СШ-10кВ ПС-35/10кВ «Тілеусай».*
3. Непосредственное электроснабжение объекта выполнить путём:
1.Строительства ВЛИ-0,4кВ проводом СИП необходимой длины и сечения от РУ-0,4кВ ГКТП-10/0,4кВ №10-5 до ВРУ-0,4кВ объектов, определить при проектировании.
2.Монтажа в РУ-0,4кВ ГКТП-10/0,4кВ №10-5 автоматического отключающего аппарата АВ-0,4кВ, соответствующего току нагрузки и току короткого замыкания для проектируемой ВЛИ-0,4кВ.
4. Балансовая принадлежность электроустановок:
1) ТОО «Кокшетау Энерго»: *ГКТП-10/0,4кВ №10-5.*
2) потребителя: *Проектируемая ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ГКТП-10/0,4кВ №10-5 до ВРУ-0,4кВ объектов, АВ-0,4кВ, прибор коммерческого учета.*
3) граница раздела: *В РУ-0,4кВ ГКТП-10/0,4кВ №10-5 на верхних болтовых соединениях отключающих аппаратов с наконечниками к проектируемой ВЛИ-0,4кВ.*
5. *На границе раздела установить прибор коммерческого учета электрической энергии с передачей информации АСКУЭ в шкафу с двойной дверью с окошком для снятия показаний ПКУ и с окошком для отключающего коммутационного аппарата, установленного АВ-0,4кВ до и после ПКУ, соответствующего току нагрузки и току короткого замыкания, марку и тип согласовать со службой КРЭ и ЦСИТиС ТОО «Кокшетау Энерго».*
6. Проект внешнего электроснабжения выполнить в соответствии с действующими ПУЭ РК, СНиП РК.
7. Согласно п. 20 **Правил установления охранных зон объектов электрических сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон: «В пределах охранных зон электрических сетей без согласования** с организацией, в ведении которой находятся эти сети, **не допускается** производство строительных, монтажных, земляных, погрузочно-разгрузочных работ, поисковых работ, связанных с устройством скважин и шурфов, обустройство площадок, стоянок автомобильного транспорта, размещение рынков, строений, сооружений, складирование материалов, сооружение ограждений и заборов, сброс и слив едких коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов».
8. **Произвести вынос всех ЛЭП попадающих в зону застройки, (трассу выноса согласовать с ТОО «Кокшетау Энерго») с оформлением новых технаспортов всех ЛЭП с (изменением), с последующей передачей всех ЛЭП и всех соответствующих документов оформленных на собственника вынесенных сетей.**
9. Отвод земель согласовать с рай(гор)архитектурой, владельцами земель и другими заинтересованными организациями.

10. Вести надзор за строительством объектов персоналом ТОО «Кокшетау Энерго» (по обязательному письменному запросу заявителя).

Срок действия технических условий

соответствует нормативным срокам проектирования.

Главный инженер
ТОО «Кокшетау Энерго»:

Архипов В.И.

Исп. Иржанов Е.Н.
Тел. 29-03-63